

# INT-KLCDS-BL

## LCD-BEDIENTEIL

Die LCD-Bedienteile dienen zur alltäglichen Bedienung der **INTEGRA**-Systeme. Dank dem Display, auf dem Textmeldungen angezeigt werden, ist die Verwendung sogar erweiterter Funktionalität der Alarmzentrale sehr einfach und bequem.

- Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur
- LEDs zur Anzeige des Systemzustandes
- Alarmer ÜBERFALL, BRAND, NOTRUF über Tastatur ausgelöst
- akustische Signalisierung der gewählten Ereignisse im System
- 2 Eingänge
- Signalisierung fehlender Kommunikation mit der Zentrale
- RS-232 Schnittstelle zur Verbindung mit dem Programm **GUARDX**

## TECHNISCHE DATEN

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Umweltklasse                       | II                 |
| Spannungsversorgung ( $\pm 15\%$ ) | 12 V DC            |
| Abmessungen des Gehäuses           | 114 x 94 x 23,5 mm |
| Betriebstemperatur                 | -10...+55 °C       |
| Ruhestromaufnahme                  | 33 mA              |
| Max. Stromaufnahme                 | 151 mA             |

