

WZ-110

PARALLELANZEIGE

Die Parallelanzeige **WZ-110** informiert mit dem Leuchten der LEDs, dass ein Melder oder eine Gruppe von Meldern den Alarm gemeldet hat (wenn mindestens ein Melder aus der Gruppe einen Alarm meldet). Sie ist für den Betrieb im Rahmen eines konventionellen oder adressierbaren Brandmeldesystems ausgelegt.

- optische Signalisierung mittels LEDs
- Versorgung aus dem Melder, an den sie angeschlossen ist

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|-----------------|
| Abmessungen des Gehäuses | 84 x 84 x 30 mm |
| Betriebstemperatur | -10°C...+55°C |
| Gewicht | 56 g |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 93±3% |
| Durchschnittliche Stromaufnahme (aus dem Melder) | 400 µA |
| Spannungsversorgung | 10...24 V DC |

