

# INT-TSG-B

## TOUCHSCREEN-BEDIENTEIL

Das Bedienteil **INT-TSG** ist eine ideale Lösung für die Benutzer der **INTEGRA**- und **VERSA**-Alarmzentralen, die bei der täglichen Bedienung einen Komfort erwarten, der bisher aus Smartphones und Tablets bekannt war. Durch die flache und kompakte Bauform sowie das gefällige Design fügt sich das **INT-TSG**-Bedienteil perfekt sowohl in moderne als auch in klassische Wohnungsumgebung ein.

Außerdem ist das Bedienteil mit einem farbigen 4,3" Bildschirm ausgestattet, das die tägliche Systembedienung viel einfacher macht. Der kapazitive Touchscreen ermöglicht eine bequeme Bedienung mit dem Finger. Große gut lesbare Icons erleichtern die Verwendung der vom System angebotenen Möglichkeiten.

Zusätzlich zu der Bedienung und Auswertung wie bei anderen Bedienteilen ermöglicht das **INT-TSG** auch die Verwendung von **MAKROs**, also das Starten von programmierten Abfolgen von Funktionen. Dank dem kann man das Bedienteil bei den Hausautomationssystemen verwenden, mit den die **INTEGRA**-Zentralen kompatibel sind. Zum Beispiel nachdem Sie den Befehl "Filmabend" aktivieren, fahren die Rollläden herunter, der Projektor wird in gewünschte Position gestellt und die Beleuchtung wird angepasst.

Das **INT-TSG**-Bedienteil gewährt auch einen schnellen Zugriff auf Informationen zum aktuellen Zustand des Systems. Durch individuell einstellbare Informationsbereiche kann das **INT-TSG** perfekt an die Bedürfnisse angepasst werden. Die Statusanzeige ermöglicht die Darstellung von gewünschten Informationen z.B. zum Scharfzustand, zur Beleuchtung bzw. zur Gartenbewässerung. Im Modus der Statusanzeige kann auch die Anzeige von Dias aktiviert werden.



### Eigenschaften:

- kapazitiver 4,3" Touchscreen
- grafische Benutzeroberfläche mit farbigen Icons
- MAKRO-Funktionen für Steuerung der Hausautomation
- LED-Anzeige des aktuellen Systemzustandes
- Möglichkeit der Anpassung der Statusanzeige an die Bedürfnisse des Benutzers
- 2 Eingänge (unterstützt nur durch die Zentralen INTEGRA und INTEGRA Plus)
- Möglichkeit der Auslösung von Alarmen: EINBRUCH, BRAND, NOTRUF
- Kompatibilität mit den Zentralen aus der Familie **VERSA (VERSA Firmware v1.04 oder höher, INT-TSG Firmware v1.03 oder höher)**
- Option Wake
- Optional Bilderrahmen
- die Fähigkeit, die Lautstärke einzustellen

### TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Betriebstemperatur	-10°C...+55°C
Ruhestromaufnahme	250 mA
Max. Stromaufnahme	265 mA
Gewicht	165 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Unterstützte Speicherkarten	microSD, micro SDHC
Abmessungen des Gehäuses (Breite x Höhe x Tiefe)	120 x 92 x 14 mm