

# INT-KSG-W

## SENSOR-BEDIENTEIL

Das Sensor-Bedienteil **INT-KSG** zeichnet sich nicht nur durch ein attraktives Design aus, sondern erleichtert auch die Bedienung von erweiterten Sicherheitssystemen und Hausautomationssystemen, die die Möglichkeiten der INTEGRA-Zentralen verwenden. Dank den MAKRO-Funktionen können Sie mit einem Befehl eine ganze Sequenz von Tätigkeiten ausführen, z.B. die Leuchtszenen arrangieren.

- großes Display mit Hintergrundbeleuchtung, ermöglicht die Anzeige des Systemzustandes
- Touch-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
- neues Benutzerinterface für einfache tägliche Systembedienung
- Standby-Bildschirm mit individuell wählbaren Informationen
- 4 zusätzliche Menüs (16 Positionen für jedes) und vom Errichter definierte Funktionen des Schnellzugriffs
- MAKRO-Befehle, dank denen erweiterte Funktionen durch Betätigung einzelner Taste abgerufen werden
- Bestätigung der Tastenberührung durch individuelle LED-Anzeige und Ton
- LEDs zur Anzeige des Systemzustandes
- Tasten zur Alarmauslösung: BRAND, ÜBERFALL, NOTRUF
- akustische Signalisierung ausgewählter Ereignisse im System
- 2 Eingänge
- Signalisierung des Verlusts der Verbindung mit der Zentrale
- erhältlich in folgenden Farbvarianten: weiß (INT-KSG-W) und schwarz (INT-KSG-B)



## TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Betriebstemperatur	-10°C...+55°C
Ruhestromaufnahme	165 mA
Max. Stromaufnahme	175 mA
Gewicht	320 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Abmessungen des Gehäuses (Breite x Höhe x Tiefe)	143 x 156 x 22 mm