

INT-KLCD-BL

LCD-BEDIENENTEIL

Die LCD-Bedienteile dienen zur alltäglichen Bedienung der **INTEGRA**-Systeme. Dank dem Display, auf dem Textmeldungen angezeigt werden, ist die Verwendung sogar erweiterter Funktionalität der Alarmzentrale sehr einfach und bequem.

- Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur
- LEDs zur Anzeige des Systemzustandes
- Alarme ÜBERFALL, BRAND, NOTRUF über Tastatur ausgelöst
- akustische Signalisierung der gewählten Ereignisse im System
- 2 Eingänge
- Signalisierung fehlender Kommunikation mit der Zentrale
- RS-232 Schnittstelle zur Verbindung mit dem Programm **GUARDX**



TECHNISCHE DATEN

Umweltklasse	II
Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Abmessungen des Gehäuses	140 x 126 x 26 mm
Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Ruhestromaufnahme	17 mA
Max. Stromaufnahme	101 mA

