

VERSA-LCD-GR

LCD-BEDIENTEIL FÜR DIE ZENTRALEN DER SERIE VERSA

Das Bedienteil dient zur alltäglichen Bedienung des **VERSA**-Alarmsystems. Dank dem LCD-Display, auf dem die Textmeldungen dargestellt werden, ist die Verwendung sogar der erweiterten Funktionalität der Alarmzentrale einfach und bequem. Zusätzlicher Vorteil sind die Funktionstasten, die die Auswahl des Scharfmodus (Externscharf, Tag, Nacht) erleichtern.

- lesbares LCD-Display
- LEDs zur Anzeige des Zustandes der Bereiche und des Systems
- schnelle Aktivierung des Scharf-/Unscharfmodus mittels Funktionstasten
- Alarme ÜBERFALL, BRAND, NOTRUF über Tastatur ausgelöst
- Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur
- akustische Signalisierung von gewählten Ereignissen im System
- Signalisierung der fehlenden Kommunikation mit der Zentrale

TECHNISCHE DATEN

Umweltklasse	II
Abmessungen des Gehäuses	114,5 x 95 x 22,5 mm
Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Ruhestromaufnahme	36 mA
Max. Stromaufnahme	110 mA
Gewicht	123 g