

VERSA-LCDM-WH

LCD-BEDIENTEIL FÜR DIE ZENTRALEN DER SERIE VERSA

Das Bedienteil **VERSA-LCDM-WH** ist für die Unterstützung der **VERSA** Zentralen ausgelegt. Dank dem lesbaren Display und großen Tasten kann die alltägliche Bedienung der **VERSA** Zentralen sehr komfortabel sein. Außerdem hat das Bedienteil **VERSA-LCDM-WH** ein attraktives Design, dank dem es jeden Raum schmücken kann.

- großes und lesbares LCD-Display
- LEDs zur Anzeige des Zustandes der Bereiche und des Systems
- schnelle Aktivierung des Scharf-/Unscharfmodus mittels Funktionstasten
- Alarme ÜBERFALL, BRAND, NOTRUF über Tastatur ausgelöst
- Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur
- akustische Signalisierung von gewählten Ereignissen im System
- Signalisierung der fehlenden Kommunikation mit der Zentrale
- ein attraktives Design

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Umweltklasse | II |
| Spannungsversorgung ($\pm 15\%$) | 12 V DC |
| Abmessungen des Gehäuses | 139 x 124 x 22 mm |
| Betriebstemperatur | -10...+55° C |
| Ruhestromaufnahme | 50 mA |
| Max. Stromaufnahme | 60 mA |
| Gewicht | 236 g |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 93 \pm 3% |

