

INT-RX-S

HANDESENDER-ERWEITERUNG 433 MHZ

Das Erweiterungsmodul **INT-RX-S** verwendet die Funkhandsender zur Systemsteuerung. Dank dem Erweiterungsmodul kann die Bedienung des Sicherheitssystems so einfach wie bei einer Autoalarmanlage sein.

- mögliche Steuerung der **INTEGRA, VERSA, PERFECTA 16, PERFECTA 32, PERFECTA 32 LTE, PERFECTA-IP 32, PERFECTA-T 32, PERFECTA 64 M** Zentralen als auch des Systems **ACCO NET** über Handsender 433 MHz
- volle Identifizierung des Benutzers des Handsenders im System
- mögliche beliebige Zuweisung der Funktionen den Handsendertasten
- kompatibel mit: **P-2, P-4, T-1, T-2, T-4, MPT-300, MPT-350, MPB-300**
- kleines Gehäuse für einfache Montage an einem beliebigen Ort



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Anzahl von bedienten Handsendern | 248 |
| Spannungsversorgung (±15%) | 12 V DC |
| Abmessungen des Gehäuses | 24 x 110 x 27 mm |
| Betriebstemperatur | -10 °C...+55 °C |
| Ruhestromaufnahme | 24 mA |
| Max. Stromaufnahme | 29 mA |
| Gewicht | 30 g |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 93±3% |
| Umweltklasse gem. EN50130-5 | II |
| Unterstützte Handsender | MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4 |
| Betriebsfrequenzband der Handsender | 433,05 ÷ 434,79 MHz |