

# ROP-400/EU

## PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS DIRECCIONABLE

El pulsador manual de incendios **ROP-400** permite activar la alarma manualmente en caso de ver un incendio. Está diseñado para funcionar en la línea de control de la central de alarma de incendios direccionable **ACSP-402**.

- cristal de plástico reutilizable
- llave **ROP-KEY-U** (se vende junto) que permite:
- pruebas
- reinicios

diodo LED para la señalización óptica

aislador bilateral de cortocircuitos

alimentado desde el bucle de control

caja de montaje **ROP-BT** o **ROP-BS** opcional

cubierta opcional contra la activación accidental **ROP-FLAP**

### DATOS TÉCNICOS

|  |                 |
|--|-----------------|
| Rango de temperaturas de trabajo                 | -10°C...+55°C   |
| Peso   | 86 g            |
| Humedad máxima                                   | 95%             |
| Dimensiones                                      | 87 x 87 x 40 mm |
| Consumo de la corriente en estado de supervisión | 170 µA          |
| Consumo de la corriente en estado de alarma      | 450 µA          |
| Tensión de alimentación                          | 18...26 V DC    |

