

# VERSA-LCD-BL

## TECLADO LCD PARA LAS CENTRALES DE LA SERIE VERSA

El teclado está destinado al control diario de los sistemas de alarma **VERSA**. Gracias a la pantalla LCD en la cual se visualizan los comunicados de texto, el uso incluso de la funcionalidad avanzada de la central de alarma es fácil y cómoda. Una ventaja adicional son los botones de función que facilitan la selección del modo de armado: total, día y noche.

- display LCD legible
- LEDs que informan sobre el estado de zonas y sistema
- activación rápida del modo de espera seleccionado mediante las teclas funcionales
- alarmas PÁNICO, INCENDIO, AUXILIAR llamadas desde el teclado
- iluminación del display y de las teclas
- señalización acústica de los eventos seleccionados en el sistema
- señalización de la pérdida de comunicación con la central

### DATOS TÉCNICOS

Clase medioambiental	II
Dimensiones de la caja	114,5 x 95 x 22,5 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Tensión nominal de alimentación (±15%)	12 V DC
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	40 mA
Consumo máximo de la corriente	130 mA
Peso	123 g