

# INT-RX-S

## MODULE D'EXTENSION DE GESTION DE TÉLÉCOMMANDES 433 MHZ

Le récepteur de signaux de télécommandes **INT-RX-S** permet d'utiliser les télécommandes à distance à la commande du système. Grâce à ce module, la gestion du système d'alarme à la maison est aussi simple que celle de l'alarme automobile.

- possibilité d'utilisation des télécommandes 433 MHz à la gestion des centrales **INTEGRA, VERSA, PERFECTA 16, PERFECTA 32, PERFECTA 32 LTE, PERFECTA-IP 32, PERFECTA-T 32, PERFECTA 64 M** et du système **ACCO NET**
- identification complète de l'utilisateur de la télécommande du système
- possibilité d'affectation de fonctions particulières aux touches de la télécommande
- compatible aux télécommandes **P-2, P-4, T-1, T-2, T-4, MPT-300, MPT-350, MPB-300**
- boîtier de petite taille facilitant son installation dans un endroit commode

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nombre de télécommandes gérées	248
Tension d'alimentation (±15%)	12 V DC
Dimensions du boîtier	24 x 110 x 27 mm
Températures de fonctionnement	-10 °C...+55 °C
Consommation de courant en veille	24 mA
Consommation max. de courant	29 mA
Poids	30 g
Humidité maximum	93±3%
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Télécommandes gérées	MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4
Bande de fréquence du fonctionnement des télécommandes	433,05 ÷ 434,79 MHz

