

# RK-4K

## ΕΛΕΓΚΤΉΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΉΤΩΝ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Ο ελεγκτής **RK-4K** επιτρέπει τον έλεγχο μιας συσκευής συνδεδεμένης με τις εξόδους ρελέ με τη χρήση τηλεχειριστηρίων. Ο ελεγκτής σας επιτρέπει να τηλεχειρίζετε ηλεκτρικές συσκευές, όπως μπάρες στάθμευσης, γκαραζόπορτες, ηλεκτρικά ρολά, κλπ. Ο ελεγκτής διαθέτει επίσης εισόδους και εξόδους σχεδιασμένες να λειτουργούν με τον πίνακα ελέγχου του συναγερμού, ώστε να είναι δυνατή η χρήση του για τηλεχειρισμό του συστήματος συναγερμού.

- 4 εξοδοι ρελέ (κανάλια)
- μέγιστος αριθμός εγγεγραμμένων τηλεχειριστηρίων: 1024
- προαιρετική διαμόρφωση με τη χρήση ενός υπολογιστή με εγκατεστημένο το πρόγραμμα **RK Soft**
- 2 εξοδοι τύπου OC
  - ένδειξη χαμηλής μπαταρίας τηλεχειριστηρίου
  - ένδειξη όπλισης / αφόπλισης συστήματος συναγερμού / άρσης συναγερμού
- 2 εισοδοι για επιτήρηση της κατάστασης του συστήματος συναγερμού
  - πληροφορίες κατάστασης όπλισης
  - πληροφορίες συναγερμού
- θύρα RS 232 (TTL) για σύνδεση με έναν υπολογιστή
- ένδειξη LED
- διέγερση διακόπτη παραβίασης με άνοιγμα του περιβλήματος
- προαιρετικό τροφοδοτικό DC ή AC
- περιλαμβάνονται δύο τηλεχειριστήρια **T-4** στο σετ



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10°C...+55°C
Βάρος	90 g
Μέγιστη υγρασία	93 ± 3 %
Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας	433,05 ÷ 434,79 MHz
Διαστάσεις	118 x 72 x 24 mm
Τάση τροφοδοσίας (±10%) [V AC]	24 V AC
Έξοδος ρελέ	1 A / 24 V DC/AC

