

VERSA-MCU

ΑΣΎΡΜΑΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η μονάδα VERSA-MCU επιτρέπει την επέκταση των πινάκων ελέγχου VERSA με ασύρματους ανιχνευτές 433MHz. Μέχρι 30 ανιχνευτές μπορούν να προστεθούν σε έναν πίνακα VERSA χρησιμοποιώντας αυτή τη μονάδα. Λόγω του συμπαγές περιβλήματος, το VERSA-MCU μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα στη βέλτιστη θέση.

- Υποστηρίζει μέχρι 30 ανιχνευτές του συστήματος MICRA
- Υποστηρίζει χειριστήρια 433 MHz
- Αφιερωμένο για τους κεντρικούς πίνακες ελέγχου VERSA
- Προγραμματισμό των ρυθμίσεων του ελεγκτή μέσω ενός μενού υπηρεσιών του πίνακα και του λογισμικού DLOADX
- Δεν απαιτείται αποσυναρμολόγηση συσκευής για αναβάθμιση λογισμικού
- Μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε κατάλληλο μέρος χάρη στο μικρό περίβλημα της

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| | |
|--|---|
| Αριθμός υποστηριζόμενων ασύρματων τηλεχειριστηρίων μπρελόκ | 30 |
| Τάση τροφοδοσίας | 12 V DC |
| Διαστάσεις κουτιού | 24 x 110 x 27 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -10 °C...+55 °C |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby | 24 mA |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 29 mA |
| Βάρος | 30 g |
| Μέγιστη υγρασία | 93±3% |
| Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5 | II |
| Αριθμός υποστηριζόμενων ασύρματων ανιχνευτών | 30 |
| Υποστηριζόμενα τηλεχειριστήρια | MPT-350, MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4 |
| Υποστηριζόμενοι ασύρματοι ανιχνευτές | MFD-300, MMD-300, MPD-300, MSD-300 |
| Συχνότητα λειτουργίας Τηλεχειριστηρίου και ασύρματου ανιχνευτή | 433,05 ÷ 434,79 MHz |