

CA-10 P

BEHATOLÁSJELZŐ KÖZPONT

A **CA-10** vezérlőpanel kisméretű létesítmények, jövőbeni bővítést nem igénylő, biztonságrendszerének kialakítására szolgál. A vezérlőpanelhez külső GSM/GPRS kommunikációs modul csatlakoztatható.

- max. 16 zóna
 - NC, NO, EOL, 2EOL/NC és 2EOL/NO Izónakialakítások használatának támogatása
 - rugalmasan kiválasztható zónafunkciók
 - érzékelő ellenőrzési eszközök
- 6 programozható kimenet
- 4 partíció
- RS-232 port (RJ típusú aljzat)
- rendszerkezelés
 - LCD és LED kezelők
 - telefonos távoli működtetés (opcionális **MST-1** modullal)
- rendszerprogramozás
 - helyi (LCD/LED kezelő, RS-232 porthoz csatlakoztatott PC)
 - távoli (modememn keresztül pC kommunikáció)
- rendszerkódok
 - max. 4 mesterkód (partíciónként egy)
 - max. 28 felhasználói kód (max 12/partíció)
 - 1 szervizkód
- 4 ütemező
- 255 tételes eseménynapló
- eseménynyomatási tulajdonság
- felügyelet ContactID és más protokollok használatával
 - 2 felügyeleti állomás szám
- üzenetküldés
 - 8 telefonszám
 - 1 hangüzenet
 - 4 szöveges üzenet
- bejövő hívások fogadása
- fejlett telefonvonal hang elemzés:
 - TBR-21 kompatibilis hangérzékelés
 - intelligens újratárcsázási próbálkozás
 - programozható hívási sorrend
- beépített 300 bps modem
- alapvető rendszerelemek automatikus diagnosztikája
- beépített kapcsolóüzemű tápegység



MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|-------------------|
| Központ tápfeszültsége (±10%) | 12 V DC |
| Kis áramerősségű programozható kimenetek terhelhetősége | 50 mA |
| Nagy áramerősségű programozható kimenetek terhelhetősége (±10%) | 2200 mA |
| Táp áramteljesítménye | 2 A |
| Nyomatott áramkört lemez méretei | 173 x 102 mm |
| Működési hőmérséklet | -10...+55 °C |
| Alaplap tápfeszültsége (±15%) | 18 V AC, 50-60 Hz |