

MMD-302 BR

VEZETÉK NÉLKÜLI MÁGNESES AJTÓ- ÉS ABLAKNYITÁS ÉRZÉKELŐ MICRA RENDSZERHEZ

Az MMD-302 mágneses ajtó- és ablaknyitás érzékelő a kerületi védelem része. Az eszköz redőnyérzékelő csatlakoztatására szolgáló bemenete lehetővé teszi a megfelelő érzékelővel felszerelt külső redőnyök erőszakos kinyitásának érzékelését is. Az MMD-302 biztosítja a behatolásnak, még a védett területre történő belépést megelőző, biztonsági rendszer általi érzékelését.

- alkalmazás **MICRA** riasztómodullal, **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA-IP 32-WRL**, **PERFECTA-T 32-WRL** vezérlőpanelekkel, valamint **VERSA-MCU** és **MTX-300** vezeték nélküli vezérlőkkel
- külső redőnyérzékelő csatlakoztatására szolgáló bemenet
- CR123A telep számára hosszú élettartamot biztosító telepkezelés
- fedél kinyitás és felszerelési helyről történő eltávolítás elleni szabotázs védelem

MŰSZAKI ADATOK

Ház méretei	24 x 110 x 27 mm
Működési hőmérséklet	-10 °C...+55 °C
Maximális áramfelvétel	27 mA
Tömeg	64 g
Maximális nedvesség	93±3%
A munka frekvencia terjedelme	433,05 ÷ 434,79 MHz
Az elem	CR123A 3V
Az áramszükséglet a készség állapotában	80 µA
Az elem munkaidőtartama (energiatakarékossági munkamód)	körülbelül 3 éva
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Kiegészítő NC bemenet érzékenysége	312 ms