

INT-E

ZÓNABŐVÍTŐ MODUL

A modul **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA Plus**, **PERFECTA** és **PERFECTA-T** riasztóközpontokkal, valamint **ACCO NET** beléptetésvezérlő központtal összeköttetésben alkalmazható. Ez a modul a CA-64 E/CA-64 EPS modult váltja. Az **INT-E** a rendszer 8 vezetékes zónával történő bővítését, valamint redőny- és rezgésérzékelők közvetlen csatlakoztatását teszi lehetővé. Kiegészítő szabotázsbemenete megkönnyíti a modulház illetéktelen kinyitásának érzékelését.

- rendszer 8 zónával történő bővítése
- NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC és 3EOL (INTEGRA Plus vezérlőközpont) kialakítás támogatása
- programozható EOL ellenállás érték (INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, VERSA Plus riasztóközpont)
- rezgés- és redőnyérzékelők támogatása
- **RS-485** buszcsatlakoztatás lehetősége (buszon keresztül firmware frissítés)

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség ($\pm 15\%$)	12 V DC
Működési hőmérséklet	-10 °C...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	35 mA
Maximális áramfelvétel	80 mA
Tömeg	47 g
Maximális nedvesség	93 \pm 3%
Méretetek	80 x 57 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
+12V kimenet megterheltsége	2,5 A / 12 V DC
az EN 50131 szerinti biztonsági fok (tápegység nélkül)	Grade 3
az EN 50131 szerinti biztonsági fok (APS-412 tápegységgel)	Grade 2