

# K-2

## MAGNEETCONTACT

Magneetcontacten behoren tot de essentiële apparaten voor perimeter beveiliging. Ze worden gebruikt om deuren, ramen, enz. te beveiligen door een alarm te activeren wanneer ze geopend worden. De K-2 detector is ontworpen voor inbouwmontage, d.w.z. de elementen moeten in geschikt geprepareerde gaten in houten of kunststof deurkozijn, raamkozijn, enz. worden geplaatst. De K-2 bestaat uit twee waterdichte delen: het reedcontact (magnetische) sensor en de magneet welke tegenover elkaar geplaatst moeten worden. Het verwijderen van het ene onderdeel van het andere scheidt het sensorcircuit, wat een activering betekent.

De K-2 is ontworpen voor gebruik met elk alarmsysteem welke voorzien is van NC ingangen en ook kan worden gebruikt in automatiseringssystemen als bedieningselement.

Het K-2 magneetcontact is verkrijgbaar in twee kleurenversies: wit (**K-2**) en bruin (**K-2 BR**).

- inbouw montage
- gesloten behuizing

## TECHNISCHE GEGEVENS

Max. geschakeld voltage reedcontact	20 V
Max. geschakeld vermogen	20 mA
Gewicht	10 g
Eindweerstand	150 Ω
Verwachte levensduur (20 V, 20 mA)	360 000
Materiaal contacten	Ru (Ruten)
Maak afstand	28 mm
Verbrek afstand	40 mm

