

CR-MF5

MULTIFUNCTIONEEL BEDIENDEEL MET MIFARE® KAARTLEZER

Het **CR-MF5** bediendeel kan werken als:

- **INT-SCR** blok bediendeel in het **INTEGRA** alarmsysteem
- **ACCO-SCR** bediendeel met kaartlezer in het **ACCO NET** of **ACCO** toegangscontrolesysteem
- bediendeel met kaartlezer in systemen van andere fabrikanten (OSDP, Wiegand)
- standalone deurmodule

Kenmerken:

- gebruiker identificatie via code en/of MIFARE® kaart
- bediendeel met witte toetsverlichting:
 - 12 toetsen voor het invoeren van een code
 - 1 functie toets
- interne MIFARE kaartlezer (13.56 MHz):
 - Ultralight CSN/SSN
 - Classic CSN/SSN/MSN
 - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
- ondersteunt OSDP protocol (OSDP protocol versie 2.2; RS-485 bus)
- overige communicatie interface
 - INT-SCR (werking op INTEGRA systeem)
 - ACCO-SCR (werking op ACCO NET of ACCO systeem)
 - Wiegand (werking op systemen van andere fabrikanten)
- programmeren via het CR Soft programma
- led indicatie (3 stuks)
- OC type uitgang (BEL) aangestuurd door de functie toets
- interne zoemer (volume instelbaar)
- optische sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en/of het verwijderen van de muur
- voor binnen en buiten toepassing

Eigenschappen voor werkmodes:

INT-SCR blok bediendeel in het INTEGRA alarmsysteem

- functies geactiveerd door een code en/of kaart:
 - in-/uitschakeling en alarm herstel in blok
 - deur openen
 - bedienen van 24. PULS en 25. MAAK/BREEK type uitgangen
 - bevestiging van bewakingsronde
 - activatie van de tijdelijke blok blokkering functie
 - overbruggen van 11. 24u Geldautomaat zones
 - code wijzigen door de gebruiker
- functies geactiveerd zonder gebruik van een code/kaart:
 - snel inschakelen
 - alarm activeren via het bediendeel
 - alarm dempen via het bediendeel
- toegang tot een enkele deur beheren
- activering van een extra functie met de functietoets (BEL)
- slot of ander apparaat dat de deur activeert



- deur status ingang
- exit drukknop ingang
- configuratie van de INT-SCR bediendeel instellingen – via het DLOADX programma of het bediendeel

ACCO-SCR bediendeel met kaartlezer in het ACCO NET of ACCO toegangscontrolesysteem

- functies geactiveerd door een code en/of kaart:
 - deur openen
 - blokkeren / deblokkeren van een deur
- activering van een extra functie met de functietoets (BEL)
- configuratie van de ACCO-SCR bediendeel instellingen – via het ACCO Soft (ACCO NET systeem) / ACCO SOFT-LT programma (ACCO systeem)

Bediendeel met kaartlezer in systemen van andere fabrikanten

- selectie van de communicatie interface:
 - OSDP (RS-485 bus)
 - Wiegand
- activering van een extra functie met de functietoets (BEL)

Standalone deurmodule

- ondersteuning van maximaal 128 codes
- ondersteuning van maximaal 128 kaarten
- functies geactiveerd door een code en/of kaart:
 - deur openen
 - blokkeren / deblokkeren van een deur
 - code wijzigen door de gebruiker
- mogelijkheid om het aantal keren dat een kaart wordt gebruikt op te geven
- activering van een extra functie met de functietoets (BEL)
- relaisuitgang voor het aansturen van een elektrische deuropener, elektromagnetisch slot of ander apparaat dat de deur activeert
- deur status ingang
- exit drukknop ingang

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding ($\pm 15\%$)	12 V DC
Bedrijfstemperatuur	-25°C...+55°C
Stand-by verbruik	65 mA
Maximaal verbruik	115 mA
Gewicht	129 g
Maximale luchtvochtigheid	93 \pm 3%
Afmetingen	47 x 158 x 30 mm
Relaisuitgang (ohmse belasting)	1 A / 30 V DC
SIRENE Uitgang, Type OC	30 mA / 12 V DC
Lezerfrequentie	13,553...13,567 MHz
Leesbereik voor de MC-DF3-2 gecodeerde kaart	tot 45 mm