

ARU-100

ABAX SIGNAAL REPEATER

De **ARU-100** vergroot het bereik van het **ABAX** systeem dor het doorsturen van signalen van apparaten welke buiten het bereik van de controller zijn. De **ARU-100** module is voorzien van een externe voeding en ingebouwde lithium-ion batterij, welke een correcte werking van de module verzekert ook bij tijdelijke uitval van de hoofdvoeding.

- doorzenden van signalen van tot 46 apparaten van het **ABAX** of **ABAX 2** systeem (versie 2.02 of nieuwer)
- sabotage detectie
- 230 VAC voedings opties
- ingebouwde backup batterij

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|--|--------------------|
| Draadloos communicatiebereik (in open veld) | tot 500 m m |
| Lithium-ion batterij | 3,7 V / 1,8 Ah |
| Milieuklasse conform de EN50130-5 | II |
| Maximale luchtvochtigheid | 93±3% |
| Maximaal verbruik | 55 mA |
| Gewicht | 248 g |
| Voeding (±15%) | 230 V AC, 50-60 Hz |
| Werking frequentieband | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| Stand-by verbruik | 7 mA |
| Afmetingen behuizing | 126 x 158 x 32 mm |
| Afmetingen print | 87 x 104 mm |
| Bedrijfstemperatuur | -10...+55 °C |

