

VERSA 10

CENTRALA ALARMOWA

Centrale alarmowe przeznaczone do ochrony małych i średniej wielkości obiektów, oferujące wszechstronną funkcjonalność w dziedzinie zabezpieczeń. Wyróżniają się one spośród konkurencji możliwościami rozbudowy przewodowej i bezprzewodowej (współpracują z kontrolerami systemów bezprzewodowych **ABAX 2** i **ABAX**) oraz zaawansowanymi funkcjami komunikacyjnymi dostępnymi dzięki dedykowanym komunikatorom GSM/GPRS oraz TCP/IP.



- zgodność z EN50131 Grade 2
- 10 wejść z możliwością rozbudowy do 30:
 - wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
 - możliwość obsługi czujek roletowych i wibracyjnych
 - kontrola obecności czujek
- dodatkowe wejście sabotażowe
- od 4 do 12 programowalnych wyjść
- 3 wyjścia zasilające
- podział systemu na 2 strefy:
 - 3 tryby dozoru w każdej strefie
 - sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów
- magistrała komunikacyjna do podłączania manipulatorów, czytników i modułów rozszerzeń
- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjami:
 - monitoringu (SIA, ContactID, inne)
 - powiadamiania głosowego (8 numerów, 16 komunikatów)
 - zdalnego programowania (modem 300 bps)
- współpraca z modułami GSM/GPRS:
 - powiadamianie głosowe/SMS
 - monitoring SMS/GPRS
- sterowanie systemem za pomocą:
 - manipulatorów LCD lub LED (do 6)
 - manipulatorów bezprzewodowych **VERSA-LCDM-WRL** (VERSA 10 Firmware v1.04 lub nowszy), **VERSA-KWRL2** (VERSA 10 Firmware v1.09 lub nowszy)
 - manipulatorów z ekranem dotykowym **INT-TSH2**, **INT-TSG2** (VERSA 10 Firmware v1.10 lub nowszy)
 - pilotów zdalnego sterowania
- port RS-232 – gniazdo RJ
- możliwość prostej aktualizacji oprogramowania (firmware) ułatwiająca korzystanie z przyszłych urządzeń
- obsługa do 31 haseł:
 - 30 zwykłych użytkowników
 - 1 instalator
- edycja nazw ułatwiająca obsługę i zarządzanie systemem
- timery:
 - 4 timery z obsługą wyjątków
- pamięć 2047 zdarzeń
- automatyczna diagnostyka podstawowych komponentów systemu
- wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 2A:
 - zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
 - zabezpieczenie przez całkowitym rozładowaniem akumulatora
 - regulacja prądu ładowania akumulatora
- opcja niezgłaszania ewentualnych problemów z połączeniem z serwerem SATEL jako awarii

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|--------------|
| Klasa środowiskowa | II |
| Klasa zabezpieczenia | Grade 2 |
| Napięcie zasilacza centrali ($\pm 10\%$) | 12 V DC |
| Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych | 50 mA |
| Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych ($\pm 10\%$) | 1100 mA |
| Wydajność prądowa zasilacza | 2 A |
| Zakres temperatur pracy | -10...+55 °C |
| Znamionowe napięcie zasilania ($\pm 10\%$) | 18 V AC |
| Pobór prądu w stanie gotowości | 100 mA |
| Maksymalny pobór prądu | 125 mA |
| Masa | 114 g |