

ROP-100/PL

KONWENCJONALNY RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

Ręczne ostrzegacze pożarowe umożliwiają zgłoszenie zauważonego pożaru osobom znajdującym się w jego pobliżu i uruchomienie sygnalizacji alarmowej.

- pełna zgodność z wymaganiami EN54-11
- zgodność z wytycznymi Rozporządzenia
- mechaniczna pamięć zadziałania
- szybka wielokrotnego użytku ułatwiająca konserwację i utrzymanie systemu
- dioda LED sygnalizująca zadziałanie
- specjalny klucz do kasowania po zadziałaniu

DANE TECHNICZNE

Wymiary obudowy	87 x 87 x 53 mm
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Napięcie zasilania	9...30 V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	0 mA
Maksymalny pobór prądu	41 mA
Masa	168 g
Maksymalna wilgotność	95%
Stopień ochrony	IP24D ¹

¹ Cecha nie potwierdzona podczas procesu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych przeprowadzonych przez CNBOP-PIB – cecha potwierdzona w dodatkowych badaniach