

XD-2L BR

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

XD-2L – универсальный проводной извещатель, совместимый с любым приемно-контрольным прибором. Датчик может работать как магнитоконтактный, удара, удара и магнитоконтактный, извещатель затопления.

Выпускается в белом (XD-2L), коричневом (XD-2L BR) или темно-сером (XD-2L DG) цветовом варианте.

- выбор типа извещателя с помощью DIP-переключателей
- режимы работы:
 - магнитоконтактный извещатель
 - обнаружения открытия двери, окна и т. п.
 - вход для подключения проводного извещателя NC (например, другого магнитоконтактного извещателя)
 - 1 выход тревоги
 - извещатель удара
 - обнаружение ударов и вибраций, которыми сопровождаются попытки взлома двери или окна
 - вход для подключения проводного извещателя NC (например, другого магнитоконтактного извещателя)
 - 1 выход тревоги
 - извещатель удара и магнитоконтактный
 - обнаружение ударов и вибраций, которыми сопровождаются попытки взлома двери или окна
 - обнаружения открытия двери, окна и т. п.
 - вход для подключения проводного извещателя NC (например, другого магнитоконтактного извещателя)
 - 1 или 2 выхода тревоги
 - извещатель затопления
 - обнаружение затопления в помещениях с водопроводом
 - вход для подключения выносного сенсора затопления FPX-1 (белый), FPX-1 BR (коричневый) или FPX-1 DG (темно-серый) – сенсор приобретается отдельно
 - 1 выход тревоги
- выбор типа выхода тревоги (2EOL/NC или NC)
- выбор оконечных резисторов для типа шлейфа 2EOL
 - тревога: 1,1 кОм / 2,2 кОм / 4,7 кОм / 5,6 кОм / 6,8 кОм
 - саботаж: 1,1 кОм / 2,2 кОм / 4,7 кОм / 5,6 кОм
- сигнальный светодиод
- удаленное включение / выключение сигнального светодиода
- контроль напряжения питания
- тамперная защита от вскрытия корпуса
- в комплекте 2 магнита (для поверхностной и скрытой установки)

