

# RE-4K

## КОМПЛЕКТ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ

RE-4K – это четырехканальный радиоконтроллер, поддерживающий брелоки SATEL 433 МГц. Применение радиобрелоков обеспечивает возможность управлять устройствами, подключенными к релейным выходам радио контроллера, например, воротами или освещением, а также системой охранной сигнализации.

Передача данных между брелоком и контроллером шифруется с помощью динамического кода KEELOQ, что обеспечивает высокий уровень защиты, а также устойчивость к случайным управляющим сигналам, поступающим от других устройств.

Устройство имеет тамперный контакт, реагирующий на открытие корпуса, в также функцию сигнализации разряженной батареи радиобрелока. Его настройка осуществляется с помощью кнопок на плате или с помощью ПО **DLOAD10**, установленном на компьютере.

RE-4K поставляется в комплекте с двумя четырехканальными радиобрелоками и поддерживает максимально 340 брелоков.

- 4 независимых программируемых канала
- обслуживание до 340 радиобрелоков
- дальность действия до 200 м в прямой видимости
- сигнализация низкого напряжения питания батареи в брелоке
- подтверждение включения, выключения режима охраны и сброса тревоги
- порт RS-232 для программирования с помощью компьютера с установленной программой **DLOAD10**
- совместимость с:
  - **MPT-300**
  - **P-2**
  - **P-4**
  - **T-1**
  - **T-2**
  - **T-4**

## ТЕХДААННЫЕ

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Диапазон рабочих температур          | -10...+55 °C     |
| Напряжение питания                   | 9...16 В DC      |
| Потребление тока в режиме готовности | 13 мА            |
| Максимальное потребление тока        | 65 мА            |
| Вес                                  | 108 г            |
| Полоса рабочих частот                | 433,05 МГц       |
| Выход SS                             | 500 мА / 12 В DC |

