

# MMD-302 BR

## БЕСПРОВОДНОЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Магнитоконтактный извещатель открытия двери и окон является «первым рубежом защиты». Он оборудован входом для подключения датчика движения рольставни, благодаря чему может сигнализировать попытку открытия антивандальных роллет, оборудованных соответствующими сенсорами. Благодаря **MMD-302 BR**, система охранной сигнализации реагирует на вторжение злоумышленника до того, как тот попадет внутрь защищаемого объекта.

- совместимость с: модулем **MICRA**, приборами **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA-IP 32-WRL** и **PERFECTA-T 32-WRL**, а также контроллерами беспроводной системы **VERSA-MCU** и **MTX-300**
- поддержка ретранслятора радиосигнала **MRU-300**
- два геркона с возможностью выбора места монтажа
- вход для подключения внешнего датчика движения рольставни
- система управления энергией, обеспечивающая многолетнюю работу извещателя без необходимости замены литиевой батареи **CR123A**
- тамперная защита – вскрытие корпуса, отрыв от монтажной поверхности

## ТЕХДААННЫЕ

|  |                  |
|--|------------------|
| Габаритные размеры корпуса                                       | 24 x 110 x 27 мм |
| Диапазон рабочих температур                                      | -10 °C...+55 °C  |
| Максимальное потребление тока                                    | 27 мА            |
| Вес  | 64 г             |
| Максимальная влажность воздуха                                   | 93±3%            |
| Полоса рабочих частот  | 433,05 МГц       |
| Батарея  | CR123A 3В        |
| Потребление тока в режиме готовности                             | 80 мкА           |
| Время работы от батареи (в режиме энергосбережения), лет:        | около 3 года     |
| Класс среды по стандарту EN50130-5                               | II               |
| Чувствительность дополнительного входа NC (нормально замкнутого) | 312 мА           |