

# RK-1K

## 1 KANÁLOVÝ RÁDIOVÝ OVLÁDAČ

Ovládač **RK-1K** umožňuje pomocou ovládačov ovládanie zariadení pripojených na výstup relé. Vďaka ovládaču je možné diaľkové ovládanie elektrických zariadení, ako sú: brány, rolety a podobne. Ovládač má dodatočne vstupy a výstupy určené na spoluprácu so zabezpečovacou ústredňou, preto môže byť využívaný na diaľkové ovládanie zabezpečovacieho systému.

- 1 kanál (relé) na ovládanie
- obsluha max. 1024 ovládačov
- možnosť konfigurácie pomocou počítača s nainštalovaným programom **RK Soft**
- 1 výstup relé
- 2 výstupy typu OC
  - signalizácia slabej batérie ovládača
  - signalizácia zapnutia stráženia / vypnutia stráženia / zrušenia alarmu v zabezpečovacom systéme
- 2 vstupy na kontrolu stavu zabezpečovacieho systému
  - informácia o strážení
  - informácia o alarme
- port RS 232 (TTL) na pripojenie počítača
- LED-ka na signalizáciu
- sabotážny kontakt reagujúci na otvorenie krytu
- možnosť napájania jednosmerným alebo striedavým napätím
- set obsahuje 2 ovládače **T-1**



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pracovná teplota	-10°C...+55°C
Hmotnosť	77 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93 ± 3 %
Pracovná frekvencia	433,05 ÷ 434,79 MHz
Rozmery	118 x 72 x 24 mm
Napätie napájania (±10%) [V AC]	24 V AC
Výstup relé	1 A / 24 V DC/AC
Výstup LV	50 mA / 24 V DC/AC
Výstup SS	500 mA / 24 V DC/AC
Odber prúdu v pohotovostnom režime (napájanie 12 V DC)	18 mA
Odber prúdu v pohotovostnom režime (napájanie 24 V DC)	32 mA
Maximálny odber prúdu (napájanie 12 V DC)	27 mA
Maximálny odber prúdu (napájanie 24 V DC)	36 mA
Napätie napájania (± 10%)	12...24 V DC