# ACX-100

## MODULE D'EXTENSION D'ENTRÉES/SORTIES

- extension permettant l'ajout d'entrées/sorties supplémentaires dans l'**ACU–100** en cas de fonctionnement avec une centrale utilisant des zones et des sorties filaires
- 4 entrées de commande
- 8 sorties OC programmables
- bus de communication pour **ACU–100**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Classe environnementale** | II |
| **Tension d'alimentation (±15%)** | 12 V DC |
| **Courant de régime de sorties** | 50 mA |
| **Dimensions du boîtier** | 72 x 118 x 24 mm |
| **Temperatures de fonctionnement** | -10...+55 °C |
| **Consommation de courant en veille** | 70 mA |
| **Consommation max. de courant** | 70 mA |

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.