

RX-2K

RÁDIOVÝ PŘIJÍMAČ

- dvě nezávislá programovatelná relé
- podpora až 340 ovladačů
- dosah až 200 m v otevřeném prostoru
- signalizace nízkého napětí baterie v ovladači
- RS-232 port pro nastavení a správu ovladačů

TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-10°C...+55°C
Napájecí napětí	9...16 V DC
Proudová spotřeba v klidu	13 mA
Max. proudová spotřeba	50 mA
Hmotnost	92 g
Rozměry	118 x 72 x 24 mm
Výstup relé	2 A / 24 V DC
Výstup SS	500 mA / 12 V DC

