

# INT-SK-GR

## BEREICHSTASTATUR

Die Bereichstastatur ist für einfache Bedienung einzelnes Bereichs des INTEGRA-Systems ausgelegt. Sie ist ideal geeignet für die Systeme, in denen die einzelnen Bereiche separate Untersysteme sind.

- Steuerung eines einzelnen Bereichs im System
- Alarme ÜBERFALL, BRAND, NOTRUF ausgelöst über Tastatur
- LEDs zur Anzeige des Zustandes der Bereiche
- akustische Signalisierung der gewählten Ereignisse im System
- Funktionen der Zutrittskontrolle
- Relais zur Steuerung von elektromagnetischen Türschlössern und Schalteinrichtungen
- Eingang zur Kontrolle des Türzustandes

## TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Ruhestromaufnahme	35 mA
Max. Stromaufnahme	55 mA
Gewicht	160 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93 $\pm$ 3%
Abmessungen	144 x 80 x 27 mm
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Belastbarkeit des Relaisausgangs (ohmsche Belastung)	2 A / 24 V DC