

# PRF-LCD

## CLAVIER LCD POUR CENTRALES D'ALARME PERFECTA

Le clavier PRF-LCD est conçu pour l'utilisation quotidienne des centrales d'alarme **PERFECTA, PERFECTA 64 M, PERFECTA-IP et PERFECTA-T**. L'appareil répond aux exigences de sécurité EN 50131 Grade 2. Les grandes touches, l'écran LCD et les voyants LED indiquant l'état du système rendent le fonctionnement du système facile et clair pour tous les utilisateurs. En plus des touches numériques, le clavier est muni des boutons permettant l'activation rapide du mode d'armement sélectionné (jour, nuit, total) et le déclenchement de trois alarmes : panique, incendie, auxiliaire. Grâce à son aspect esthétique, le clavier PRF-LCD s'adapte parfaitement à la décoration des intérieurs protégés par le système.

- compatible avec les centrales d'alarme **PERFECTA, PERFECTA 64 M, PERFECTA-IP et PERFECTA-T**
- grand écran LCD lisible
- voyants LED indiquant l'état des partitions et du système
- activation rapide du mode d'armement sélectionné à l'aide des touches de fonction
- alarmes PANIQUE, INCENDIE, AUXILIAIRE déclenchées à partir du clavier
- rétro-éclairage de l'écran et des touches
- signalisation sonore des événements choisis du système
- indication de perte de communication avec la centrale

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation (±15%)	12 V DC
Dimensions du boîtier	139 x 124 x 22 mm
Températures de fonctionnement	-10...+55 °C
Consommation de courant en veille	30 mA
Consommation max. de courant	50 mA
Poids	246 g
Humidité maximum	93±3%
Classe environnementale selon EN50130-5	II

