

WZ-110

INDICATEUR D'ALARME À DISTANCE

Les voyants LED de l'indicateur WZ-110 clignotent lorsqu'un détecteur ou un groupe de détecteurs (au moins un détecteur dans le groupe) signale une alarme. L'indicateur est conçu pour fonctionner dans des systèmes d'alarme incendie conventionnels (CSP) ou adressables (ACSP).

- signalisation optique à l'aide des voyants LED
- alimentation par le détecteur auquel l'indicateur est connecté



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|-----------------|
| Dimensions du boîtier | 84 x 84 x 30 mm |
| Températures de fonctionnement | -10°C...+55°C |
| Poids | 56 g |
| Humidité maximum | 93±3% |
| Consommation moyenne de courant (depuis le détecteur) | 400 µA |
| Tension d'alimentation | 10...24 V DC |

