

# ROP-100/EU

## DÉCLENCHEUR MANUEL D'ALARME INCENDIE (USAGE INTÉRIEUR)

Le déclencheur manuel d'alarme permet d'avertir les personnes du feu détecté et de déclencher une alarme incendie.

- pleine conformité avec les exigences de la norme EN54-11
- mémoire mécanique d'action
- vitre réutilisable facilitant l'entretien et la maintenance du système
- voyant LED signalant la détection du feu
- annulation après l'action à l'aide d'une clé spécifique



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions du boîtier	87 x 87 x 53 mm
Températures de fonctionnement	-10...+55 °C
Tension d'alimentation	9...30 V DC
Consommation de courant en veille	0 mA
Consommation max. de courant	41 mA
Poids	168 g
Humidité maximum	95%
Indice de protection IP	IP24D <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Caractéristique non confirmée lors du processus d'évaluation et de vérification de la constance des performances effectué par le Centre scientifique et de recherche pour la protection contre les incendies - Institut national de recherche (CNBOP-PIB) - caractéristique confirmée dans des tests supplémentaires