

# ARF-200

## RÁDIÓS JELSZINTMÉRŐ

Az **ARF-200** teszter lehetővé teszi az ABAX 2 vezeték nélküli rendszer eszközei által vett és továbbított rádiójelek szintjének ellenőrzését. Továbbá alkalmas az ABAX 2 eszközök által használt frekvenciasáv zajszintjének ellenőrzésére is. Mivel a zajszint teszteléséhez nem szükséges eszköz ABAX 2 rendszerben történő regisztrációja, ezért az a olyan helyszínen is elvégezhető, ahová a vezeték nélküli rendszer nem került felszerelésre.

- rádiójelszint ABAX 2 eszköz felszerelési helyén történő ellenőrzésének lehetősége
- rádiójel szintjének két módon történő ellenőrzése
  - teszter által vezérlőről vett jel
  - vezérlő által a tesztértől vett jel
- rádiós zajszint ellenőrzése ABAX 2 rendszer mind a 4 csatornáján
- rádiójel erősséget jelző LED
- működési módot jelző LED
- beépített piezoelektromos hangszóró hangjezéshez
- beépített, nem cserélhető telep
- telepállapot jelzés



## MŰSZAKI ADATOK

Működési hőmérséklet	0°C...+55°C
Maximális áramfelvétel	23 mA
Tömeg	104 g
A munka frekvencia terjedelme	868,0 ÷ 868,6 MHz
Méret	68 x 194 x 32 mm
Maximális akkumulátor töltőáram	2 A
USB feszültség	5 V DC
USB csatlakozó típus	micro USB typu B

