

RX-4K

NÉGY CSATORNÁS RÁDIÓ TÁVIRÁNYÍTÓ

- 4 külön programozható csatorna
- legfeljebb 340 távirányító támogatása
- működési hatótávolság legfeljebb 200 m nyílt terepen
- alacsony akkumulátor szint kijelzés a távirányítóban
- élesítés/hatástalanítás/újraindítás megerősítés
- RS-232 port a programozásra és a távirányítók kezelésére telepített **DLOAD10** programmal

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|------------------------|------------------|
| Működési hőmérséklet | -10°C...+55°C |
| Maximális áramfelvétel | 65 mA |
| Tömeg | 108 g |
| SS kimenet | 500 mA / 12 V DC |

