

# ROP-100/EU

## PULSANTE DI ALLARME MANUALE CONVENZIONALE (PER INTERNI)

I pulsanti di allarme manuali consentono l'attivazione dell'allarme incendio.

- piena conformità ai requisiti della normativa EN54-11
- memoria di attivazione meccanica
- pannello frontale riutilizzabile per una semplice manutenzione
- LLED di segnalazione allarme incendio
- chiave speciale per il ripristino del pulsante in seguito all'attivazione

### SCHEDA TECNICA

|   |                    |
|---|--------------------|
| Dimensioni del box                          | 87 x 87 x 53 mm    |
| Temperatura di lavoro                       | -10...+55 °C       |
| Tensione di alimentazione                   | 9...30 V DC        |
| Assorbimento di corrente in stato di pronto | 0 mA               |
| Assorbimento di corrente massimo            | 41 mA              |
| Peso  | 168 g              |
| Umidità massima                             | 95%                |
| Grado di protezione IP                      | IP24D <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Funzione non confermata durante il processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione effettuata da CNBOP-PIB - funzione confermata in ulteriori test