

# PB-10

## PANIEKKNOP

**PB-10** is een bedrade paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen. De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen).

- sabotagebeveiliging tegen het openen van de behuizing en het verwijderen van het montageoppervlak
- compatibel met alle alarmcentrales die NC-type detectoren ondersteunen

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Bedrijfstemperatuur               | -10°C...+55°C    |
| Gewicht                           | 58 g             |
| Maximale luchtvochtigheid         | 93±3%            |
| Afmetingen                        | ø97 x 29 mm      |
| Milieuklasse conform de EN50130-5 | II               |
| Sabotage uitgangen (NC)           | 10 mA / 24 V DC  |
| Alarmuitgangen (NC)               | 100 mA / 24 V DC |

