

INT-SZ-GR


CODE SLOT

Het INT-SZ-GR codeslot is een klein apparaat dat ontworpen is voor de **INTEGRA** alarmsystemen. Het maakt toegangscontrole mogelijk tot een ruimte of gebied, waarbij de toegang tot de deur beperkt is met een elektrische vergrendeling. Het kan ook worden gebruikt voor toegangscontrole voor andere apparaten die voorzien zijn van dit type slot (poorten, hekken, slagbomen, etc.).

De INT-SZ-GR heeft een deurstatuscontrole ingang, sabotageschakelaar en drie gekleurde LED's om de deurstatus / openen van de deur aan te geven (het openen van de deur wordt bovendien akoestisch gesignaleerd). Met de overeenkomstig gemarkeerde toetsen kunt u de drie alarmen - PANIEK, BRAND en MEDISCH rechtstreeks vanaf het toetsenbord activeren. De toetsen hebben achtergrondverlichting voor comfortabel gebruik, zelfs bij weinig licht.

Het codeslot is beschikbaar in twee versies met achtergrondkleurverlichting: **INT-SZ-GR** (groen) en **INT-SZ-BL** (blauw).

- LED's voor deurstatus indicatie
- bediendeel hold-down PANIEK, BRAND en AUX alarmen
- buzzer voor deur open indicatie
- relais voor elektrische deursloten
- deur aansturingingang



TECHNISCHE GEGEVENS

Milieuklasse	II
Max. geschakeld voltage relais	24 V
Max. geschakeld vermogen relais	2 A
Voeding (± 15%)	12 V DC
Afmetingen behuizing	80 x 127 x 24 mm
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Stand-by verbruik	24 mA
Maximaal verbruik	66 mA
Gewicht	110 g

