

# RX-1K

## HANDZENDER CONTROLLER

- één programmeerbaar kanaal
- ondersteund tot 40 handzenders
- werkingsbereik tot 200 m in open veld
- lage batterij indicatie
- inschakel/uitschakel/herstel bevestiging

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Gewicht	75 g

