

# ANT-OBU-Q

## GSM ANTENNE

De ANT-OBU-Q is een antenne ontworpen voor werking met de **GPRS-A, GSM-4, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, GPRS-T6** modules als ook met de **INTEGRA 128-WRL, PERFECTA 16-WRL** en **PERFECTA 32-WRL** alarmsystemen. De antenne is voorzien van een standaard SMA connector waardoor deze ook met andere apparatuur gebruikt kan worden, welke dezelfde aansluiting hebben. De ANT-OBU-Q kan zowel gebruikt worden in de kunststof als metalen behuizingen van SATEL. Het geïntegreerde gewricht maakt het mogelijk om de ANT-OBU-Q horizontaal of verticaal te plaatsen. De ANT-OBU-Q kan gebruikt worden in de kunststof behuizingen van SATEL, welke een speciale plaats hebben voor installatie van dergelijke apparatuur.

De Quad-band antenne werkt op de volgende frequentie banden: 850/900/1800/1900 MHz.

- Voor gebruik met de **GPRS-A, GSM-4, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, GPRS-T6** modules
- Voor gebruik met de **INTEGRA 128-WRL, PERFECTA 16-WRL** en **PERFECTA 32-WRL** alarmsystemen

## TECHNISCHE GEGEVENS

Werkingsfrequentie	850/900/1800/1900 MHz
Impedantie	50 Ohm
Rendement verlies voor de 1800 MHz	-10 dB
Rendement verlies voor de 1900 MHz	-9.9 dB
Rendement verlies voor de 850 MHz	-6 dB
Rendement verlies voor de 900 MHz	-12 dB
Bedrijfstemperatuur	-20...+65°C
Connector	SMA