

# SZW-02

## КОДОНАБОРНАЯ КЛАВИАТУРА

Кодонаборная клавиатура SZW-02 – это небольшое устройство, которое может работать автономно для контроля одной двери. Оно идеально подходит для применения в тех местах, где нет необходимости устанавливать расширенную систему. SZW-02 имеет релейный выход для управления, например, электрозамком с током 2 А, а также может работать совместно с системой охранной сигнализации (например, может использоваться для управления режимом охраны). Устройство может работать в двух режимах: время (реле включается на определенное время) и переключатель (реле изменяет свое состояние при каждом вводе пароля). Клавиатура имеет двойную тамперную защиту, светодиодные индикаторы с возможностью настройки их назначения, удобные кнопки, защищенные откидной крышкой. Подсветка кнопок клавиатуры обеспечивает удобную эксплуатацию устройства даже в случае отсутствия освещения.



- управление системами безопасности: включение и выключение режима охраны, включение задержки на вход
- управление электрозамками
- светодиодные индикаторы, отображающие состояние реле
- тревога после ввода 3 неправильных паролей

### ТЕХДААННЫЕ

Максимальное напряжение, коммутируемое реле	24 В
Максимальный ток, коммутируемый реле	2 А
Габаритные размеры корпуса	144 x 80 x 27 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °С
Питание	DC 9V до 16V
Максимальное потребление тока	60 мА



Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.