

# PNK-1

## PANIK TLAČIDLO S MECHANICKOU PAMÄŤOU

PNK-1 je tlačidlo napadnutia určené na okamžité spustenie alarmu alebo procedúry oznamovania na PCO o situácii ohrozenia života alebo majetku v kontrolovanom objekte. Toto zariadenie sa okrem iného používa na miestach, v ktorých môže nastať napadnutie obsluhy, napríklad v bankách, zmenárňach, obchodoch, kanceláriách a podobne.

Tlačidlo spolupracuje s ľubovoľnou zabezpečovacou ústredňou so vstupom typu NC. Vo vnútri PNK-1 sa nachádza magnetický kontakt, ktorého kontakty sú rozpojené po stlačení klávesu. Zariadenie má pružinu, ktorá vráti tlačidlo do pôvodnej polohy. Pružinu je možné demontovať a tlačidlo tak získa funkciu mechanickej pamäte stlačenia. V objektoch s viacerými nainštalovanými tlačidlami napadnutia umožňuje takéto riešenie identifikáciu tlačidla, ktoré spustilo alarm. Kláves môže byť vrátený do pôvodnej polohy pomocou priloženého kľúča.

- okamžité spustenie alarmu a (alebo) spustenie procedúry oznamovania na PCO o situácii ohrozenia v chránenom objekte
- spolupráca s každou zabezpečovacou ústredňou, obsluhujúcou detektory typu NC

### TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Maximálny prepínaný výkon	5 VA
Maximálne napätie prepínané kontaktom	160 V
Maximálny prepínaný prúd	250 mA
Rozmer krytu	40 x 60 x 25 mm
Hmotnosť	27 g